Tell-Phone-Funktionscodes

Die neuen Funktionscodes können durch Aufrufen von ***XX** abgerufen werden, wobei XX für 2 Ziffern steht. Abhängig von der Funktion können den 2 Ziffern ein weiteres * und eine oder mehrere Ziffern folgen.

Die bestehenden Codes

- **1233** – Voicemail
- **900** – Log-In Freeseating
- **999** – Log-In/ Log-Out Queue

Wir wollen den Mithören-Code **4XXX** in absehbarer Zeit auslaufen lassen. Der Grund dafür ist, dass es Überlappungen mit Erweiterungen geben kann. Wir werden Sie selbstverständlich rechtzeitig darüber informieren.

****<Accountcode>** :
Anruf von diesem Accountcode übernehmen (BLF)

***12**
Voicemail abhören, beginnt mit der Abfrage der Voicemailbox-Nummer gefolgt vom Pin-Code.

***12*<Voicemailbox-Nummer>**
Gezielt Voicemailbox abhören - fragt sofort PIN-Code ab

***20**
Gruppen Pick-Up Der Funktionscode leitet eine Übernahme mit allen Geräten innerhalb der ***eigenen*** Pick-Up Gruppe ein

***20*<Nebenstelle>**
Gezieltes Pick-Up innerhalb der eigenen Pick-Up Gruppe

***31*<Telefonnummer>**
Anonym anrufen

***33*<Extension>**
Mithören einer Nebenstelle

***53*<Openinghours-ID>**
Zustand "Ganztägig geschlossen" wird den ausgewählten Öffnungszeiten hinzugefügt oder entfernt (Geschlossen/ Geöffnet)

***62**
An- / Abmeldung in Warteschlangen bei allen Warteschlangen, in denen der Teilnehmer Mitglied ist

***62*<Warteschlangen-ID>**
Gezieltes An- / Abmeldung nur bei einer Warteschlange

***77**
Login / Logout für Freeseating – Eingabe persönlicher Code notwendig

***77*<persönlicher Code>**
Freeseating Login / Logout - Besonders nützlich, wenn sich Teilnehmer immer an demselben Gerät anmelden, dann kann auf jedem Gerät eine Taste konfiguriert werden, so dass nur der PIN-Code eingegeben werden muss

***90*<Extension>**
Durchsage an alle Endgeräte dieser Extension. Die angesprochenen Geräte (sofern von den Geräten unterstützt) nehmen den Anruf automatisch an und stellen ihn auf den Lautsprecher. Nur die Person, die den Paging-Anruf tätigt, kann sprechen, die angesprochenen Teilnehmer empfangen Audio und können nicht zurücksprechen.